

Farola LED 100W Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W

DESCRIPCIÓN:

La farola LED 100W PHILIPS DRIVER ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de mercurio, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético. La farola dispone de **diodo SMD 5050 BRIDGELUX**.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

 100W (Programmable)	 170-305v.	 70
 15000	 150º x 75º	 150Lm/W
 IP66	 100.000	

SELLOS DE CALIDAD:



TEMPERATURAS DE COLOR:

Reference	Temperature	Color of light	Stock
8102C2	3000º K - 4000ºK	Blanco Calido-Neutro	Disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	REFERENCIA	12055		Potencia nominal	100W (Programmable)
	Tensión Nominal	170-305v.		Temperatura de Luz	3000K - 4000K
	CRI -Indice Reproducción Cromática	70		Material de Construcción	Aluminio
	Clase Energética	A++		Luminosidad-Lm	15000
	Tipo de LEDs	SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS- C47		Angulo de Apertura (º)	150º x 75º
	Eficacia Diodo LED (Lm/W)	240Lm/W		Eficacia luminosa (Lm/W)	150Lm/W
	Dimable	1-10V		Certificados	CE-RoSH-TÜV- ENEC
	Grado de IP	IP66		Vida Estimada Diodo LED (H)	100.000
	Factor de Potencia (PF)	0.95		Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
	Rango Temperatura (ºC)	-15º+70º		Ciclos de Encendidos	100.000
	Tiempo de Arranque (s)	0,2s		Protección impacto (IK)	IK09
	Driver incluido	PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS		Garantía años	5

INFORMACIÓN DETALLADA:

REF: 12055



Farola LED 100W Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W

La farola LED 100W CON DRIVER PHILIPS PROGRAMABLE 100W es la nueva gama de alto diseño en fundición de aluminio con fácil apertura.

Su eficacia es muy superior a las farolas tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución de dicho tipo de luminarias de calle.

Su instalación y montaje se realiza de forma sencilla, lo que más destaca es su **Módulo led que cuenta con el diodo SMD 5050 de Bridgelux con 12 núcleos**, con el que esta garantizado una iluminación potente y sin deslumbramientos.

Su eficiente y durable **Driver PROGRAMABLE PHILIPS XITANIUM** con 5 años de garantía, aseguran a una gran duración de la luminaria de calle.

Mediante nuestras luminarias programables, el brillo cambia automáticamente para adaptarse de forma inteligente a los distintos escenarios nocturnos que sean necesarios. El Driver Philips permite 5 programaciones distintas a lo largo de la noche. Así también permite regular el consumo deseado en cada momento.

Fabricada en fundición de aluminio: la luminaria es perfecta para dar una gran resistencia por un gran periodo de tiempo, esta protegido **contra oxidación o corrosión**, incluso hace frente a las temperaturas extremas que se producen tanto en verano como invierno.

Su sistema de rápida apertura, asegura un fácil acceso en caso de ser necesario.

Su grado de protección **IP66** protege al producto contra la entrada de polvo además de resistir a las salpicaduras de cualquier tipo de líquidos desde cualquier tipo de ángulo, por lo que su montaje en exterior es perfecto.

Usos de la Farola LED 100W Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W

- Calles
- Parques
- Plazas
- Jardines
- Caminos
- Patios

En MicroLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

GALERÍA DE IMÁGENES:



AVISO

Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.